

Secvest Funk-Überfalltaster

Art.-Nr. FUAT50010



- Komfortable Aufputzmontage
- Geeignet für die unauffällige und diskrete Alarmierung
- Sabotageüberwachung

Schnelle und unauffällige Hilfe bei Überfällen

Der Secvest Funk-Überfalltaster ist ein Melder der Secvest Funkalarmanlage. Per Knopfdruck lässt sich über ihn einfach und diskret ein Überfallalarm auslösen, um im Ernstfall schnell Hilfe zu verständigen. Dieser Hilferuf funktioniert auch, wenn die Alarmzentrale nicht scharf geschaltet ist.

Lauter Alarm oder stille Hilfe

Sie können selbst bestimmen, ob der Alarm lokal und laut ausgelöst werden soll oder ob Einsatzkräfte still informiert werden sollen. Optimale Einsatzorte des Funk-Überfalltasters sind Schlafräume und Eingangsbereiche sowie die Tischkante unterhalb eines Ladentisches.

Secvest Funk-Überfalltaster

Art.-Nr. FUAT50010

Technische Daten

Abmessungen	(BxHxT) 85x85x52mm
Batterie - Typ	Lithiumbatterie - CR2477N
Batterie - max. Batterielebensdauer	2Jahr(e)
Breite	85mm
Einsatzbereiche	Innenraum
Funkalarm-Bandbreite	Schmalband
Funkfrequenz	868,6625MHz
Gehäusematerial	Thermoplastischer Kunststoff
Höhe	85mm
Länge	52mm
Max. Betriebstemperatur	50°C
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100m

Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Modulation	FM
Nettogewicht	0,17kg
Schutzart IP	32
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3V
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne